

STROOMTANGEN

AC/DC-TRMS STROOMTANGEN



De 2300R vergemakelijkt het meten in aansluitdozen met dichte bekabeling of korte kabels, of overal waar een traditionele meetsnoer ontoereikend is.



2300R

DIGITALE STROOMTANG MET OPEN STROOMBEK - 100A



- True RMS uitlezing
- De spanningsfunctie "zonder contact" waarschuwt dat er AC spanning aanwezig is via de buzzer en verschijnt op het dial
- De nulinstellingsfunctie brengt het DC stroombereik weer op nul met één enkele druk
- Auto power off
- Data Hold (enkel AAC/ADC)

2300R

Stroommeting	AC 0~100,0A	±2,0%uitl.±5dgt(50/60Hz)
	DC 0~±100,0A	±2,0%uitl.±5dgt
Crestfactor	2,5	
Meetpunten	1.000	
Ø geleider	Ø 10mm max.	
Voeding	R03 AAA x 2 (Auto power off: circa 10 minuten)	
Afmetingen	161,3 x 40,2 x 30,3 mm (L x B x D)	
Gewicht	110 g (incl. batterijen)	
Toegepaste normen	IEC61010-1 Cat. III 300V Vervuilinggraad 2	
Toebehoren	9113 (draagtas), R03 AAA x 2 en handleiding	

VT8600

DIGITALE AC/DC STROOMTANG MET OPEN KLAUW

- LCD display met achtergrondverlichting met 6.000 meetpunten
- TRMS metingen
- Detecteer spanningvoerende AC-spanningen met de ingebouwde contactloze spanningsdetector (NCV) voor meer veiligheid
- Max/Min/AVG-registratie
- Data hold
- Schokbestendig tot 2m



VT8600

Werklicht	Wit LED	
Contactloze spanningsdetectie	>100 Vrms; <10 mm afstand (LED/buzzer alarm)	
Capaciteit	600 µF ±4.0%, 6000 µF	±10.0%
Wisselspanning	600 V	±1.5%, ±1.0% (45 to 66Hz)
Gelijkspanning	600 V	±1.5%, ±1.0% (45 to 66Hz)
Wisselstroom	100 A	
Gelijkstroom	100 A	
Weerstand	60.00 MΩ ± (1.5%)	
True RMS	Ja	
Continuïteit	10 Ω to 100 Ω	
Extra functies	DCA zero, data hold	
Automatische uitschakeling	na 15 minuten	
Automatisch bereik	Ja	
Meetpunten	6000	
Klemopening Ø	15.5 mm	
Display	6000-count backlit multi-function LCD	
Polariteit	Automatische detectie polariteit	
Overspanning indicatie	ja	
Lage Batterij indicator	Ja	
Voeding	2 x AA	
Afmetingen	210 x 53 x 35 mm	
Gewicht	163,70g (incl. batterijen)	
Cat.	Cat. IV 300V / Cat. III 600V	
Toebehoren	Meetsnoeren, handleiding en 2 x 1.5V batterijen	